



RAZER KIYO X

進階指南

Razer Kiyo X 是一款 USB 網路攝影機，支援以 1080p 30FPS 進行 Full HD 直播，可全面提升你的直播效果。具備出色的視覺寫實度、可完全自訂的設定及智慧自動對焦等，我們竭盡所能幫助你準備好創作最佳內容。


目錄

1. 內含 / 使用需求	3
2. 註冊即可獲得保固	5
3. 技術規格	6
4. 開始使用	7
5. 設定你的 RAZER KIYO X	8
6. 安全與保養	14
7. 法律條文	15

1. 內含 / 使用需求

內含

- Razer Kiyo X



A. 狀態指示燈

B. 廣角鏡頭

C. 內建麥克風

D. 攝影機立架

E. 安裝孔

F. Type A 接頭

- 重要產品資訊指南

使用需求

產品需求


- 透過 USB 直接連線至電腦

Razer Synapse 需求

- Windows® 10 64 位元（或更新版本）
- 網際網路連線（供下載安裝軟體）

2. 註冊即可獲得保固

你不僅擁有一台超棒的裝置，更享有 1 年有限保固服務。前往 razerid.razer.com 註冊，即可讓裝置發揮所有潛力，並享受獨家 Razer 好康



有問題嗎？歡迎來信詢問 Razer 支援小組：support.razer.com

3. 技術規格

相機規格


- 連接類型：USB 2.0
- 影像解析度：210 萬畫素
- 視訊解析度：1080p / 30fps、720p / 60fps、480p / 30fps、360p / 30fps
- 視訊編碼：
 - （未壓縮）：YUY2（並不適用於所有視訊解析度）
 - （壓縮）：JPEG
- 靜態影像解析度：1920 x 1080
- 畫質設定自訂：有
- 對角視角（DFOV）：82 度
- 對焦類型：自動
- 安裝選項：L 形承軸和三腳架（未隨附）
- 連接線長度：1.5 m

麥克風規格

- 頻道：單聲道
- 音訊編解碼器：16-bit 48-kHz
- 收音模式：全向


4. 開始使用

1. 根據你的配置，你可以將攝影機放在螢幕上方或桌面上，也可以使用安裝孔，將攝影機安裝在三腳架*上。



*未隨附三腳架。

2. 將相機連接到電腦上任一個 USB-A 連接埠，然後啟動任何相機應用程式。攝影機的状态指示燈會亮起，表示裝置已啟動。



i 為了最佳化攝影機的直播和錄影效能，強烈建議你將攝影機直接連接到電腦。若將裝置連接到 USB 集線器、交換器或延長線，可能會影響到其效能表現。

3. 使用 Razer Synapse 應用程式微調相機的影像擷取設定，例如亮度和對比等多種功能。

*當系統出現提示時安裝 Razer Synapse，或自 razer.com/synapse 下載安裝程式

5. 設定你的 RAZER KIYO X


i 免責聲明：必須具有網際網路連線，才可進行安裝、更新和執行雲端功能。建議你註冊一個 Razer ID，但並不是強制要求。列出的所有功能皆因現有軟體版本、連接的裝置及 / 或支援的應用程式與軟體不同而有所差異。

SYNAPSE 分頁

Synapse 分頁是你第一次啟動 Razer Synapse 時的預設分頁。此分頁可讓你瀏覽「操控面板」與「Chroma 應用程式」的子分頁。

操控面板

「操控面板」子分頁是 Razer Synapse 的概觀，你可在此存取所有 Razer 裝置、模組與線上服務。



模組


「模組」子分頁顯示全部已安裝和可供安裝的模組。



通用捷徑

將各項操作或 Razer Synapse 功能與任何支援 Razer Synapse 裝置輸入的自訂按鍵組合綁定，可套用至所有裝置設定檔。[深入了解設定檔](#)

❗ 僅可識別支援 *Razer Synapse* 的裝置輸入。




直播設備

直播設備分頁是 Razer Kiyo X 的主要分頁。你可以在這裡檢視與自訂攝影機的畫面預覽。你可以在這裡檢視與自訂攝影機的畫面預覽。在此分頁做出的任何變更，都會自動儲存至你的系統與雲端儲存空間。

設定

透過設定子分頁，你可以在自訂攝影機設定時檢視相機的即時預覽，自訂設定包括變更焦點或調整其他影像設定等。



設定檔

「設定檔」是資料儲存空間，用來保留你所有的 Razer 週邊產品設定。依預設，設定檔名稱取決於你的系統名稱。若要新增、重新命名、複製或刪除設定檔，只需按下「其他」按鍵（...）即可。

攝影機

查看攝影機的即時影像。你也可以在此修改以下設定：

- **停用預覽。** 停用攝影機預覽功能。如果你要讓其他應用程式開始使用你的 Razer Kiyo X，這個設定便非常有用。

i 停用攝影機預覽功能時，你將無法變更所有攝影機設定。

- **自動對焦。**切換「自動」和「手動」對焦。停用時，你可以使用對焦滑桿，來手動調整攝影機的對焦。
- **展開攝影機預覽。**在新視窗中開啟相機預覽。

影像

你可以使用任何可用的影像預設檔，或根據偏好調整每個設定對應的滑桿，以微調攝影機的影像設定。


- **亮度。**控制攝影機預覽畫面的整體亮度。
- **對比度。**強調攝影機預覽畫面中的不同色調。
- **飽和度。**變更攝影機預覽畫面的色彩濃度。
- **白平衡。**控制攝影機光源的色溫。
- **重設所有設定。**將所有攝影機設定重設為預設屬性。

或者，你也可以按一下**進階設定**，開啟作業系統的攝影機屬性視窗，並個別自訂色彩修正和攝影機控制項。

i 當你在進階設定或其他攝影機應用程式中進行了變更，*Razer Synapse* 會提示你選取要保留的設定。若要保留在進階設定或其他攝影機應用程式中做出的變更，請記得在出現提示時選取「攝影機」。

「設定」視窗

「設定」視窗（按一下 Razer Synapse 的（）按鈕即會顯示）可讓你設定 Razer Synapse 的啟動行為與顯示語言，查看各個已連接 Razer 裝置的進階指南，或是對任何連接的 Razer 裝置執行原廠重設。



「一般」分頁

「設定」視窗的預設分頁為「一般」分頁，你可以在此變更軟體的顯示語言與啟動動作，或檢視所有相連 Razer 裝置的主要指南。你也可以手動將設定檔同步到雲端（），或是查看所有已連接 Razer 裝置和已安裝模組的進階指南。

「重設」分頁

「重設」分頁可讓你將所有配有內建記憶體之相連 Razer 裝置還原為出廠設定。將清除所有儲存在選定裝置內建記憶體中設定檔

 在未配有內建記憶體的裝置上還原為出廠設定時，則只會在 Razer Synapse 上使用預設值，為你的裝置建立一個新的設定檔。

「關於」分頁

「關於」分頁會顯示簡要的軟體資訊、版權聲明，並提供使用條款的相關連結。 您可使用此分頁查看軟體更新，或快速進入 Razer 的社群。

6. 安全與保養

安全注意事項

為確保使用 Razer Kiyo X 時的安全，使用者應遵守以下注意事項：

若在正確操作裝置方面遭遇問題，且疑難排解並無幫助，請拔下裝置並撥打 Razer 熱線與我們連絡，或是前往 support.razer.com 尋求支援。

請勿自行拆解裝置，同時請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置，如此將會導致保固失效。

請勿在靠近水、濕氣、溶劑或其他潮濕表面的位置使用或安裝本裝置及其元件，也不要將裝置長時間暴露在高溫或陽光直射下。

保持此裝置遠離液體或任何潮濕環境。僅在理想溫度範圍（0° C（32° F）至 40° C（104° F））內操作此裝置。如果溫度超出此範圍，請拔下電源及 / 或關閉此裝置電源，直到溫度回復至理想範圍。

保養和使用

Razer Kiyo X 只要一點簡單的保養步驟，即可維持在最佳使用狀態。我們建議你每個月都將裝置從電腦拔除，並使用柔軟的布料或是棉布進行清潔，避免髒汙堆積。請勿使用肥皂、刺激性清潔劑或研磨劑。

7. 法律條文

著作權與智慧財產權資訊

©2021 Razer Inc. 保留所有權利。Razer、三頭蛇標誌、Razer 標誌、「For Gamers.By Gamers.」及「Powered by Razer Chroma」標誌係 Razer Inc. 及 / 或所屬公司在美國或其他國家 / 地區的商標或註冊商標。所有其他商標均屬各自所有權人之財產。

Windows 與 Windows 標誌為微軟集團與其旗下公司之商標。

對本指南提及的產品，Razer Inc.（以下簡稱「Razer」）可能擁有其著作權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產相關權利（無論註冊與否）。對此指南做出任何修改，並不代表你取得任何著作權、商標、專利或其他智慧財產相關權利的授權。Razer Kiyo X（以下簡稱「產品」）之實品，可能與包裝或其他地方顯示的圖片有所出入。Razer 對此差異，或可能出現的錯誤概不負責。若有必要，Razer 可逕行修改此處的資訊。

有限產品保固

有關有限產品保固的最新條款，請造訪 razer.com/warranty。

免責限制

對於任何利益損失、資訊或資料遺失，無論是特殊狀況、意外、間接、懲罰性、結果性或意外損失，同時無論是在出貨、銷售、再次銷售、使用或無法使用本產品等狀況，Razer 概不負責。無論任何狀況，Razer 所承擔責任之對價價值均不超過本產品的零售購買價格。

一般

以上所述條款內容，受本產品購買地區之司法管轄區域之法律所規範與認定。若此處提及的任何條款無效或無法執行，則此條款（只要其為無效或無法執行）應視為無效，並且在不使其他剩餘條款無效的情況下排除。Razer 保留隨時逕行修改任何條款的權利。